



FB3-5-06

FB3-5-06, Filtro del tercer armónico para red monofásica (50 Hz)

Código: R78101. **DESCATALOGADO**

- > Sistema: Monofásico
- > Frecuencia (Hz): 50
- > Corriente máx. neutro: 6

Descripción

Los filtros FB3 son filtros de bloqueo del 3º armónico, diseñados para la reducción de dicho armónico en instalaciones con cargas monofásicas distorsionantes.

Aplicación

Para cargas monofásicas tales como ordenadores personales, pantallas TFT, proyectores, etc.



FB3-5-06

Filtro del tercer armónico

Código: R78101.

Especificaciones

Alimentación en alterna

Frecuencia	50 HZ (60 Hz bajo demanda)
Tensión nominal	220/240 Vca F-N

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	204 x 310 x 233 (mm)
Peso Neto (kg)	8

Características ambientales

Grado de protección	IP 23 (UNE-EN 60529)
Humedad relativa (sin condensación)	95%
Temperatura de trabajo	-10 ... +50 °C

Características eléctricas

Corriente máxima transitoria	10 A (1 min seguido al menos de 5 min a nominal)
------------------------------	--

Circuito de medida de corriente

Sobrecarga admisible	6 A (en el conjunto de tomas)
Sobrecarga permanente	6 A (en el conjunto de tomas)

FB3
Filtro del tercer armónico para red 50 Hz

CÓDIGO	TIPO	Corriente máx. neutro
R78101.	FB3-5-06	6
Sin caja (IP 00)		
R78131.	FB3T-5-06-00	6
R78132.	FB3T-5-10-00	10
R78133.	FB3T-5-16-00	16
R78134.	FB3T-5-25-00	25
R78135.	FB3T-5-32-00	32
R78136.	FB3T-5-50-00	50
R78137.	FB3T-5-63-00	63
R78138.	FB3T-5-100-00	100
Con caja (IP 21)		
R78121.	FB3T-5-6-21	6
R78123.	FB3T-5-16-21	16
R78124.	FB3T-5-25-21	25



FB3-5-06

Filtro del tercer armónico

Código: R78101.

CÓDIGO	TIPO	Corriente máx. neutro
R78125.	FB3T-5-32-21	32
R78127.	FB3T-5-63-21	63
R78128.	FB3T-5-100-21	100