



OPTIM SVGm-475-480-60Hz

OPTIM SVGm-475-480-60Hz, Bateries automàtiques combinades, 60 Hz

Code: RG26F9.

- > Freqüència (Hz): 60 Hz
- > N. passos: 6
- > kvar (480 V): 475
- > Composició: 5 x 75 kvar + 100 kvar
- > Tensió d'ús (V): 480

Descripció

Les bateries combinades de compensació de reactiva de la gamma **OPTIM SVGm** estan constituïdes per la combinació d'un generador estàtic de reactiva, **SVGm** i un conjunt de graons de filtres de rebuig sintonitzats a 227 Hz ($p = 7\%$), maniobrats per contactor i controlats per un regulador de reactiva Computer SMART III.

L'ús d'ambdues tecnologies en una única unitat de compensació permet una compensació de reactiva precisa, amb alta capacitat de reacció davant canvis de la potència que s'ha de compensar que suposin un percentatge del total de la potència de l'equip, mantenint una relació cost-efectivitat interessant, i una mida més reduïda que l'equivalent consistent únicament en graons de condensador regulats.

Així mateix, l'ús d'un **SVGm** com a complement als passos maniobrats per contactor permet, a més, fins i tot la compensació de capacitiva, el requeriment de la qual és cada vegada més habitual, i reduir els problemes relacionats amb la compensació de reactiva en aquelles instal·lacions on s'ha instal·lat un sistema d'autoconsum fotovoltaic.

Aplicació

Les bateries combinades de compensació de reactiva de la gamma **OPTIM SVGm** són adequades per a la compensació de reactiva en qualsevol instal·lació on es requereixi l'ús de filtres de rebuig per la presència d'harmònics a la xarxa, però especialment en aquelles instal·lacions on, pels requeriments de la compensació, l'ús d'una bateria de condensadors convencional basada en graons maniobrats per contactors no garanteixi una correcció correcta del cos ϕ que elimini la possibilitat de tenir penalitzacions per excés de consum de potència reactiva.

Instal·lacions on es requereixi una part de la potència total de l'equip de compensació de resposta ràpida.

Instal·lacions on l'addició d'un sistema d'autoconsum basat en fotovoltaica varia la demanda de potència activa de la xarxa de manera que una bateria per esglaons no cobreixi les necessitats de compensació, o aquelles en què en certs moments de consum hi hagi excés de capacitiva, susceptible també que s'apliquin penalitzacions per aquest concepte.



OPTIM SVGm-475-480-60Hz

Bateries automàtiques amb sistema estàtic

Code: RG26F9.

Especificacions

AC power supply

Installation category	4 kV, CAT III Clase 1
Frequency	60 ± 5 %

Electrical characteristics

Reinforcement voltage	525 V
Conditional short-circuit current (Icc)	40 kA
Voltage	480 V ~ Ph-Ph ± 5%

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	1254 x 1959 x 804 (mm)
Noise	< 63 dBA
Weight (kg)	615

Environmental characteristics

Protection class	IP20
Relative humidity (without condensation)	0 ... 95 %
Storage temperature	-20 ... +50 °C
Operating temperature	-10 ... +45 °C

Característiques elèctriques

Sistema de terres	TN, TT
-------------------	--------

Current measurement circuit

Consumption	1,5 VA x transf.
Transformation ratio	5/5A ... 9000/5A

Standards

Electrical safety, Maximum height (m)	2000 m
Electrical safety, Contamination level/class	Categoria 2
Standards	IEC 61439-2

Protection

Element	Protecció individual de cada pas amb fusibles d'alta potència de ruptura (HRP). Sèrie NH-00.
---------	---

OPTIM-SVGm-60Hz

Bateries automàtiques combinades, 60 Hz



OPTIM SVGm-475-480-60Hz

Bateries automàtiques amb sistema estàtic

Code: RG26F9.

CODI	TIPUS	kvar (480 V)	Composició	N. passos	Freqüència (Hz)
60 Hz					
RG26F1.	OPTIM SVGm-175-480-60Hz	175	1 x 75 kvar + 100 kvar	2	60 Hz
RG26F3.	OPTIM SVGm-250-480-60Hz	250	2 x 75 kvar + 100 kvar	3	60 Hz
RG26F5.	OPTIM SVGm-325-480-60Hz	325	3 x 75 kvar + 100 kvar	4	60 Hz
RG26F7.	OPTIM SVGm-400-480-60Hz	400	4 x 75 kvar + 100 kvar	5	60 Hz
RG26F9.	OPTIM SVGm-475-480-60Hz	475	5 x 75 kvar + 100 kvar	6	60 Hz
RG26FB.	OPTIM SVGm-550-480-60Hz	550	6 x 75 kvar + 100 kvar	7	60 Hz
RG26FD.	OPTIM SVGm-625-480-60Hz	625	7 x 75 kvar + 100 kvar	8	60 Hz



OPTIM SVGm-475-480-60Hz

Bateries automàtiques amb sistema estàtic

Code: RG26F9.

Dimensions

