



## GEDE EDC-T 4G BAT

GEDE EDC-T 4G BAT, concentrador PRIME

Código: Q67560.

- > Conexión 2º trafo: No
- > Homologación: -
- > Comunicaciones: PRIME | 4G
- > Entradas digitales: -
- > Supervisor BT: 1

### Descripción

El concentrador **COMPACT DC** es el equipo encargado de la gestión y lectura de contadores de energía trifásicos y monofásicos con comunicaciones PRIME conectados a la misma red de baja tensión.

Típicamente ubicado en el centro de transformación, el concentrador **COMPACT DC**, permite telegestionar los contadores, ya sea leyendo la información que estos nos proporcionan o bien ejecutando las acciones que se pueden aplicar sobre este tipo de equipos, como por ejemplo modificar las tarifas, actuar sobre el elemento de corte, etc.

**COMPACT DC** tiene integrado un contador trifásico indirecto, con funciones de supervisión de baja tensión según modelo.

El equipo dispone de comunicaciones PLC PRIME, puerto Ethernet y entradas digitales.



# GEDE EDC-T 4G BAT

Concentrador PLC PRIME

Código: Q67560.

## Especificaciones

### Características mecánicas

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 241 x 120 x 130 (mm) |
| Fijación                         | Carril DIN           |
| Peso Neto (kg)                   | 1,68                 |

### Circuito de medida de tensión

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Consumo máx. entrada tensión | 0.07 VA |
|------------------------------|---------|

### Comunicación red

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Tecnología / Interface | PRIME |
|------------------------|-------|

### Comunicación radio

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Banda             | Cuatribanda/HSPA+HSPA/UMTS 850/900/1900/2100 MHz |
| Tecnología / Tipo | 4G (Huawei MU609)                                |

### GEDE EDC

Concentrador PLC PRIME

| CÓDIGO  | TIPO              | Conexión 2º trafo | Homologación | Comunicaciones | Entradas digitales | Supervisor BT |
|---------|-------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------------|---------------|
| Q67560. | GEDE EDC-T 4G BAT | No                | -            | PRIME   4G     | -                  | 1             |
| Q67000. | GEDE EDC          | No                | -            | PRIME          | -                  | No            |
| Q67550. | GEDE EDC-T 4G     | No                | Naturgy      | PRIME   4G     | -                  | 1             |
| Q67540. | GEDE EDC-T 4I     | No                | Naturgy      | PRIME          | 4                  | 1             |
| Q675A0. | GEDE EDC-T 4I40   | No                | Naturgy      | PRIME          | 4                  | 1             |
| Q67500. | GEDE EDC-T        | No                | Naturgy      | PRIME          | -                  | 1             |
| Q67570. | GEDE EDC-2T       | Si                | Naturgy      | PRIME          | 4                  | 2             |
| Q67080. | GEDE EDC TGU      | No                | Iberdrola    | PRIME          | -                  | 1             |