



RBE-80-400

RBE-80-400, Self anti-harmoniques pour statique FRE

Code: P70255. DESCATALOGADO

- > L(mH): 1,42
- > Pour condensateur: CFB-46/100-6B
- > In (A): 68 A
- > Fréquence (Hz): 50
- > kvar (400 V): 80
- > Pertes: 235
- > Un (V): 400

La description

CIRCUTOR a normalisé les réactances série RE / RBE spéciales pour batteries statiques. Pour un meilleur fonctionnement de l'ensemble, ces réactances sont connectées dans le triangle que forme le groupe condensateur-réactance. À égalité de puissance indiquée, ces réactances RE / RBE ont une valeur de courant nominal 1,73 fois plus petite et une valeur d'inductance 3 fois plus grande par rapport à une réactance R / RB. On dispose d'une gamme standard de réactances de refus de 400 V avec $p = 7\%$, avec une fréquence de résonance de 189 Hz pour réseaux de 50 Hz (ou de 227 Hz sur demande pour des réseaux de 60 Hz). On peut aussi fabriquer sur demande des réactances pour batteries statiques adaptées à toute valeur de puissance, $p\%$, tension et fréquence. Les réactances pour basse puissance, type RE, sont construites avec une tôle à basses pertes et bobinée avec un fil de cuivre. La connexion est réalisée par des bornes appropriées. Pour des puissances supérieures, les RBE sont employés avec un noyau de tôle magnétique à entrefers multiples, ce qui leur confère d'excellentes caractéristiques et de très basses pertes. Les bobinages sont constitués par une bande d'aluminium (ou bande de cuivre, sur demande). Les connexions d'entrée et de sortie sont réalisées au moyen d'un plat. Tant les RE que les RBE portent une imprégnation à vide de vernis pour augmenter l'isolement et réduire le bruit.

Application

Les réactances de refus de la série RE / RBE sont indiquées pour leur utilisation sur des batteries statiques dans des installations avec un haut contenu d'harmoniques. Les réactances doivent être connectées en série à chaque condensateur pour une protection appropriée des condensateurs, du module de manœuvre statique et pour éviter des effets de résonance dans l'installation.



RBE-80-400

Réactances triphasées pour batteries statiques

Code: P70255.

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

Fréquence	50 Hz
-----------	-------

Caractéristiques électriques

Surcharge permanente	1,17 In
Facteur de surtension (p %)	7 % (189 Hz)
Linéarité (5 % L)	1,8 In
Courant transitoire maximum	2 In (1 min)
Tension	400 V, sur demande : jusqu'à 1000 V
Tolérance L	± 5 %
Valeur de L (mH)	1.42
Tension d'isolement, circuit	4 kV

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	154 x 254 x 338 (mm)
Boîtier	Type de conducteur : bande d'aluminium
Poids (kg)	38

Caractéristiques environnementales

Classe Thermique	classe F (+155 °C) Sur demande : classe H (+180 °C)
Degré de protection	IP 00
Installation, lieu, position.	Intérieur
Température ambiante	-10 ... +45 °C

Règlementation

Règlementation	UNE-EN 60289, IEC 60076
----------------	-------------------------

Protection

Type d'élément de coupe	Thermostat NC de 90 °C
-------------------------	------------------------

RE-RBE

Réactances III SAH statiques pour manœuvre statique FRE

CODE	TYPE
400 V, 50 Hz, f resonance = 189 Hz / p= 7%	
P70210.	RE-5-400
P70215.	RE-10-400
P70220.	RE-15-400



RBE-80-400

Réactances triphasées pour batteries statiques

Code: P70255.

CODE	TYPE
P70225.	RE-20-400
P70230.	RE-25-400
P70235.	RE-30-400
P70240.	RE-40-400
P70245.	RBE-50-400
P70250.	RBE-60-400
P70255.	RBE-80-400