



# computer two

computer two, Régulateur de réactive à 2 passage, IP 00

Code: R13821.   DESCATALOGADO

- > Programme: 1.1,5
- > Relais alarme: Non
- > Rang mesure (V): 400
- > Tension alimentation (Vca): 230 Vac (ph-N)
- > Nr passages: 2
- > Courant entrada: .../250 mA
- > Unité manoeuvre: Contactor

## Spécifications

### Alimentation en courant alternatif

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Catégorie d'installation | CAT III      |
| Consommation             | 3 VA         |
| Fréquence                | 50-60 Hz     |
| Tension nominale         | 230 V ~ ±15% |

### Caractéristiques mécaniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Taille (mm) larg. x haut. x prof. | 90 x 90 x 5 (mm) |
| Poids (kg)                        | 0,19             |

### Caractéristiques environnementales

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Humidité relative (sans condensation) | 95%            |
| Température de travail                | -10 ... +50 °C |

### Règlementation

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Certifications                             | UL                                 |
| Sécurité électrique, Altitude maximale (m) | 2000                               |
| Règlementation                             | IEC 61326-1 , IEC 61010-1 , UL 508 |

### Circuit de mesure de courant

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Courant nominal (In) | 0,25 A ~      |
| Surcharge admissible | 1,2 In        |
| Surcharge permanente | 1,2 In        |
| Connexion            | Entre V2 et N |

### Circuit de mesure de tension

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Tension nominale | 400 V ~ ±15% |
|------------------|--------------|

### Sécurité électrique

|                    |                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Classe d'isolement | Protection face au choc électrique par double isolement classe II (IEC 61010-1) |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

### Sorties de relais numériques

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Durée de vie électrique |  |
|-------------------------|--|



# computer two

Code: R13821.

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
|                        | 10x10 <sup>4</sup> maniobras |
| Durée de vie mécanique | 5x10 <sup>6</sup> manœuvres  |

**computer two**  
Régulateur de réactive à 2 passage, IP 00

| CODE    | TYPE         | Unité manoeuvre | Nr passages | Courant entrada |
|---------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|
| R13820. | computer two | Contactator     | 2           | .../250 mA      |
| R13821. | computer two | Contactator     | 2           | .../250 mA      |
| R13822. | computer two | Contactator     | 2           | .../250 mA      |
| R13823. | computer two | Contactator     | 2           | .../250 mA      |

A besoin de transformateurs MC, non inclus. Voir paragraphe M - transformateurs de mesure et Shunts