



AFQm-3WP-140C-690

AFQm-3WP-140C-690, Filtre actif multifonction

Code: R7JF7P.

- > Système: 3 fils, 400...690 V
- > Courant de phase (A): 140
- > Courant de crête (A): 280
- > Montage: Sur le sol

La description

Les filtres actifs à technologie multi-niveaux **AFQm**, qui s'installent en armoire, constituent la solution la plus complète pour résoudre les problèmes de qualité, tant sur les installations triphasées industrielles, que commerciales ou de service, causés non seulement par des harmoniques, mais également par la consommation de puissance réactive. Les caractéristiques et les fonctions mises en oeuvre sont les suivantes :

- Capacité de filtration par module de 100 A (400 ... 480 Vca) et 70 A (550 ... 690 Vca), capacité par armoire de 100 ... 400 A (400 ... 480 Vca) et 70 ... 280 A (550 ... 690 Vca).
- Armoires évolutives avec modules rack de dimensions réduites.
- Gamme pour raccordement de fixation murale à 3 fils (modèle 3W à 690 Vca) ou 4 fils (modèle 4W à 550 Vca).
- Multiplage de tension et fréquence (50 / 60 Hz)
- Réduction des courants harmoniques jusqu'à l'ordre 50e (2.500 Hz).
- Sélection des fréquences harmoniques à filtrer pour obtenir une plus grande efficacité du filtre.
- Compensation de puissance réactive, tant inductive que capacitive.
- Équilibrage des courants de phase. Sur le modèle de 4W, aide à la réduction de la consommation dans le neutre.
- Si de plus grandes capacités de filtrage sont requises, le système peut être élargi avec des racks AFQm connectés en parallèle (tous les filtres / racks doivent être du même modèle de 3 ou 4 fils).

Application

Solution idéale pour les installations avec une grande quantité de charges monophasées et triphasées qui seraient génératrices d'harmoniques telles que les ordinateurs, ASI, luminaires, appareils élévateurs, climatisations avec variateur, etc. La solution parfaite également pour les installations nécessitant un approvisionnement de grande qualité, afin d'obtenir une production plus efficace et améliorer la continuité de l'approvisionnement du système.



AFQm-3WP-140C-690

Code: R7JF7P.

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

Catégorie d'installation	4 kV, CAT III Class 1
Fréquence	50 / 60 Hz ($\pm 5\%$)
Tension nominale	208 ... 550 V~ F-F ($\pm 10\%$)

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	608 x 1890 x 812 (mm)
Bruit (dB)	< 73 dBA
Type de connexion	Network: M8 ring terminal, Ground: M10 ring terminal, Current: 6-pole connector, RS-485: 3-pole connector, Ethernet: RJ-45
Poids (kg)	249

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 21 (IP 41 on demand) / IK10
Humidité relative (sans condensation)	0 ... 95 %
Température de stockage	-20 ... +50 °C
Température de travail	-10 ... +45 °C

Caractéristiques électriques

Courant de court-circuit conditionnel (Icc)	40 kA
Courant de crête Ipk	84 kA
Facteur de crête du courant	2:1
Courant de phase maximum	140 A (RMS)
Facteur de charge attribué (RDF), simultanéité	1
Système terrestre	TN, TT

Circuit de mesure de courant

Ratio de transformation	5 ... 5000 / 5A
-------------------------	-----------------

Réseau de communication

Protocole	TCP/IP, Modbus TCP
Technologie / Interface	Ethernet

Règlementation

Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	5000
--	------

Interface utilisateur

Type d'affichage	TFT color, 3.5" touchscreen
------------------	-----------------------------

Précision de mesure

Harmoniques de tension (THD)	25 % (max)
------------------------------	------------



AFQm-3WP-140C-690

Code: R7JF7P.

Prestations

Compensation de phase	Selectable
Compensation de la puissance réactive	Selectable
Filtrage / Temps de réponse	2° ... 50° harmonic (selectable) / < 100 µs
Montage en parallèle	Up to 100 devices of different caliber. Connection of transformers only in Master unit.
Programmation de priorités	Selectable

Sortie source d'alimentation

Puissance	167300 VA
-----------	-----------

Communication série

Protocole	Modbus/RTU
Technologie / Type	RS-485

AFQm-C

Filtre actif multifonction

CODE	TYPE	Système	Courant de phase (A)	Courant de crête (A)	Courant máx.neutre (A)
R7JF6P.	AFQm-3WP-070C-690	3 fils, 400...690 V	70	140	-
R7MF2P.	AFQm-3WP-100C-480	3 fils,230...480 V	100	200	-
R7JF7P.	AFQm-3WP-140C-690	3 fils, 400...690 V	140	280	-
R7MF3P.	AFQm-3WP-200C-480	3 fils,230...480 V	200	400	-
R7JF8P.	AFQm-3WP-210C-690	3 fils, 400...690 V	210	420	-
R7JF9P.	AFQm-3WP-280C-690	3 fils, 400...690 V	280	560	-
R7MF4P.	AFQm-3WP-300C-480	3 fils,230...480 V	300	600	-
R7MF5P.	AFQm-3WP-400C-480	3 fils,230...480 V	400	800	-
R7NF6P.	AFQm-4WP-070C-550	4 fils, 400...550 V	70	140	210
R7RF2P.	AFQm-4WP-100C-400	4 fils,230...400 V	100	200	300
R7NF7P.	AFQm-4WP-140C-550	4 fils, 400...550 V	140	280	420
R7RF3P.	AFQm-4WP-200C-400	4 fils,230...400 V	200	400	600
R7RF4P.	AFQm-4WP-300C-400	4 fils,230...400 V	300	600	900
R7RF5P.	AFQm-4WP-400C-400	4 fils,230...400 V	400	800	1200
3 fils 480 V, armoire montage au sol					
R7MF2F.	AFQm-3WF-100C-480	3 fils,230...480 V	100	200	
R7MF3F.	AFQm-3WF-200C-480	3 fils,230...480 V	200	400	
R7MF4F.	AFQm-3WF-300C-480	3 fils,230...480 V	300	600	
R7MF5F.	AFQm-3WF-400C-480	3 fils,230...480 V	400	800	
3 fils 690 V, armoire montage au sol					
R7JF6F.	AFQm-3WF-070C-690	3 fils, 400...690 V	70	140	
R7JF7F.	AFQm-3WF-140C-690	3 fils, 400...690 V	140	280	



AFQm-3WP-140C-690

Code: R7JF7P.

CODE	TYPE	Système	Courant de phase (A)	Courant de crête (A)	Courant máx.neutre (A)
R7JF8F.	AFQm-3WF-210C-690	3 fils, 400...690 V	210	420	
R7JF9F.	AFQm-3WF-280C-690	3 fils, 400...690 V	280	560	
4 fils 400 V, armoire montage au sol					
R7RF2F.	AFQm-4WF-100C-400	4 fils,230...400 V	100	200	300
R7RF3F.	AFQm-4WF-200C-400	4 fils,230...400 V	200	400	600
R7RF4F.	AFQm-4WF-300C-400	4 fils,230...400 V	300	600	900
R7RF5F.	AFQm-4WF-400C-400	4 fils,230...400 V	400	800	1200
4 fils 550 V, armoire montage au sol					
R7NF6F.	AFQm-4WF-070C-550	4 fils, 400...550 V	70	140	210
R7NF7F.	AFQm-4WF-140C-550	4 fils, 400...550 V	140	280	420
R7NF8F.	AFQm-4WF-210C-550	4 fils, 400...550 V	210	420	630
R7NF9F.	AFQm-4WF-280C-550	4 fils, 400...550 V	280	560	840

Pour réseaux avec un haut niveau de THD(V), consulter service technique.
Tous les équipements sont équipés de filtres EMI intégrés



AFQm-3WP-140C-690

Code: R7JF7P.

Dimensions



Connexions

