



RBE-80-400

RBE-80-400, Reactancia III para Filtros de rechazo estáticos con maniobra estática FRE

Código: P70255. **DESCATALOGADO**

- > L(mH): 1,42
- > Para condensador: CFB-46/100-6B
- > In (A): 68 A
- > Frecuencia (Hz): 50
- > kvar (400 V): 80
- > Pérdidas: 235
- > Un (V): 400

Descripción

CIRCUTOR ha normalizado las reactancias serie RE / RBE especiales para baterías estáticas. Para un mejor funcionamiento del conjunto, dichas reactancias se conectan dentro del triángulo que forma el grupo condensador-reactancia. A igualdad de potencia indicada, dichas reactancias RE / RBE tienen un valor de corriente nominal de 1,73 veces más pequeña y un valor de inductancia 3 veces mayor con respecto a una reactancia R / RB. Se dispone de una gama estándar de reactancias de rechazo de 400 V con $p = 7\%$, con una frecuencia de resonancia de 189 Hz para redes de 50 Hz (o bajo demanda 227 Hz para redes de 60 Hz). También se puede fabricar bajo demanda reactancias para baterías estáticas adaptadas a cualquier valor de potencia, $p\%$, tensión y frecuencia. Las reactancias para baja potencia, tipo RE, están construidas con chapa de bajas pérdidas y bobinadas con hilo de cobre. La conexión se realiza mediante bornes adecuados. Para potencias superiores se emplean las RBE con núcleo de chapa magnética con entrehierros múltiples, lo cual le confiere unas excelentes características y muy bajas pérdidas. Los bobinados son de banda de aluminio (o banda cobre, bajo demanda). Las conexiones de entrada y salida se realizan mediante pletina. Tanto las RE como las RBE llevan una impregnación al vacío de barniz para aumentar el aislamiento y reducir el ruido.

Aplicación

Las reactancias de rechazo de la serie **RE / RBE** están indicadas para su uso en baterías estáticas en instalaciones con un alto contenido de armónicos. Las reactancias deben ser conectadas en serie con cada condensador para una protección adecuada de los condensadores, del módulo de maniobra estático y para evitar efectos de resonancia en la instalación.



RBE-80-400

Reactancias trifásicas para baterías estáticas

Código: P70255.

Especificaciones

Alimentación en alterna	
Frecuencia	50 Hz
Características eléctricas	
Sobrecarga permanente	1,17 In
Factor de sobretensión (p %)	7 % (189 Hz)
Linealidad (5% L)	1,8 In
Tolerancia L	± 5 %
Valor de L (mH)	1.42
Tensión de aislamiento, circuito	4 kV
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	154 x 254 x 338 (mm)
Peso Neto (kg)	38
Características ambientales	
Temperatura del ambiente	-10 ... +45 °C

RE-RBE
Reactancias III para filtros de rechazo estáticos con maniobra estática FRE

CÓDIGO	TIPO
P70210.	RE-5-400
P70215.	RE-10-400
P70220.	RE-15-400
P70225.	RE-20-400
P70230.	RE-25-400
P70235.	RE-30-400
P70240.	RE-40-400
P70245.	RBE-50-400
P70250.	RBE-60-400
P70255.	RBE-80-400