

# RBZ-20-480-60Hz-7%

RBZ-20-480-60Hz-7%, Reactancia III para Filtros de rechazo

Código: P731250017000

> L(mH): 2,29
> Para condensador: CLZ-FP-52/22,5-60Hz-HD
> Frecuencia (Hz): 60
> kvar (480 V): 20
> Un (V): 480

## Descripción

**CIRCUTOR** dispone de una gama estándar de reactancias de rechazo p = 7 %, con una frecuencia de resonancia de 189 Hz para redes de 50 Hz (o bajo demanda 227 Hz para redes de 60 Hz). Este es el valor más frecuente de sintonía para evitar cualquier resonancia al armónico 5° y superiores. El conjunto condensador-reactancia absorbe parte de la corriente de 5° armónico y actúa como un filtro de rechazo para las frecuencias superiores. En algunas instalaciones se requieren otros valores de p %, como por ejemplo 8,7 % (170 Hz), 6 % (204 Hz), 14 % (134 Hz), etc.

**CIRCUTOR** puede construir bajo demanda reactancias adaptadas a cualquier valor de potencia, p %, tensión y frecuencia. Las reactancias para baja potencia, tipo **RZ**, están construidas con chapa de bajas pérdidas y bobinadas con conductor de cobre. La conexión se realiza mediante bornes adecuados. Para potencias superiores se emplean las reactancias **RBZ** con núcleo de chapa magnética con entrehierros múltiples, lo cual le confiere unas excelentes características y muy bajas pérdidas. Los bobinados son con banda de aluminio (o banda de cobre, bajo demanda) y las conexiones de entrada y salida se realizan mediante pletina.

Tanto las reactancias tipo **RZ** como las **RBZ** incorporan una impregnación al vacío de resina con base de poliéster para aumentar el aislamiento, proporcionar mayor consistencia mecánica y reducir el ruido.

## Aplicación

Las reactancias de rechazo de la serie **RZ / RBZ** están indicadas para su uso en baterías de condensadores en instalaciones con un alto contenido de armónicos. Las reactancias deben ser conectadas en serie con cada condensador para asegurar una protección adecuada de  los condensadores, así como evitar efectos de resonancia en la instalación.



# RBZ-20-480-60Hz-7%

Reactancias

Código: P731250017000

## Especificaciones

### Alimentación en alterna

| | |
|---|---|
| Frecuencia | 60 Hz |

### Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Sobrecarga permanente | 1,17 x In |
| Factor de sobretensión (p %) | 7 % (227 Hz) |
| Linealidad (5% L) | 1,75 x In |
| Tolerancia L | ± 5 % |
| Valor de L (mH) | 2.29 |
| Tensión de aislamiento, circuito | 3 kV |

### Características ambientales

| | |
|---|---|
| Temperatura del ambiente | -10 ... +45 °C |

**RZ-RBZ-60Hz**
Reactancia III para Filtros de rechazo, 60 Hz

| CÓDIGO | TIPO | L(mH) | Para condensador | Frecuencia (Hz) | kvar (480 V) | Un (V) | P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P731130017000 | RZ-7,5-480-60 Hz-7% | 6,12 | CLZ-FP-52/8,5-60Hz-HD | 60 | 7,5 | 480 | 7% |
| P731150017000 | RZ-10-480-60Hz-7% | 4,58 | CLZ-FP-52/11,5-60Hz-HD | 60 | 10 | 480 | 7% |
| P731170017000 | RZ-12,5-480-60 Hz-7% | 3,66 | CLZ-FP-52/15-60Hz-HD | 60 | 12,5 | 480 | 7% |
| P731200017000 | RZ-15-480-60 Hz-7% | 3,06 | CLZ-FP-52/17-60Hz-HD | 60 | 15 | 480 | 7% |
| P731250017000 | RBZ-20-480-60Hz-7% | 2,29 | CLZ-FP-52/22,5-60Hz-HD | 60 | 20 | 480 | 7% |
| P731300017000 | RBZ-25-480-60 Hz-7% | 1,83 | CLZ-FP-52/30-60Hz-HD | 60 | 25 | 480 | 7% |
| P731350017000 | RBZ-30-480-60 Hz-7% | 1,53 | CLZ-FP-52/34-60Hz-HD | 60 | 30 | 480 | 7% |
| P731400017000 | RBZ-40-480-60Hz-7% | 1,15 | 2 x CLZ-FP-52/22,5-60Hz-HD | 60 | 40 | 480 | 7% |
| P731450017000 | RBZ-50-480-60 Hz-7% | 0,92 | 2 x CLZ-FP-52/30 -60Hz-HD | 60 | 50 | 480 | 7% |
| P731500017000 | RBZ-60-480-60 Hz-7% | 0,76 | 2 x CLZ-FP-52/34-60Hz-HD | 60 | 60 | 480 | 7% |
| P731550017000 | RBZ-80-480-60Hz-7% | 0,58 | 3 x CLZ-FP-52/30-60Hz-HD | 60 | 80 | 480 | 7% |
| P731170017300 | RZ-12,5-480-60Hz-14% | 7,81 | CLZ-FP-60/17,5-60Hz-HD | 60 | 12,5 | 480 | 14% |
| P731200017300 | RZ-15-480-60Hz-14% | 6,52 | CLZ-FP-60/21-60Hz-HD | 60 | 15 | 480 | 14% |
| P731300017300 | RBZ-25-480-60Hz-14% | 3,91 | CLZ-FP-60/34,5-60Hz-HD | 60 | 25 | 480 | 14% |
| P731350017300 | RBZ-30-480-60Hz-14% | 3,26 | 2 x CLZ-FP-60/21-60Hz-HD | 60 | 30 | 480 | 14% |
| P731450017300 | RBZ-50-480-60Hz-14% | 1,95 | 2 x CLZ-FP-60/34,5-60Hz-HD | 60 | 50 | 480 | 14% |




# RBZ-20-480-60Hz-7%

Reactancias

Código: P731250017000

## Dimensiones




| Tipo | A mm | B mm | C mm | D* mm | E* mm | F mm | G mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBZ-20-400 | 235 | 125 | 165 | 150 | 95 | 7 | 145 | 14 |
| RBZ-25-400 | 235 | 125 | 165 | 150 | 95 | 7 | 145 | 14 |
| RBZ-30-400 | 255 | 125 | 200 | 160 | 95 | 9 | 150 | 19 |
| RBZ-40-400 | 255 | 125 | 200 | 160 | 95 | 9 | 150 | 20 |
| RBZ-50-400 | 255 | 145 | 220 | 160 | 115 | 9 | 175 | 25 |
| RBZ-60-400 | 255 | 145 | 240 | 180 | 115 | 9 | 175 | 28 |
| RBZ-80-400 | 305 | 155 | 255 | 180 | 115 | 11 | 190 | 31 |

| Tipo | A mm | B mm | C mm | D* mm | E* mm | F mm | G mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBEZ-40-400 | 300 | 145 | 235 | 160 | 113 | 9 | 180 | 30 |
| RBEZ-50-400 | 300 | 145 | 235 | 160 | 113 | 9 | 180 | 30 |
| RBEZ-60-400 | 300 | 145 | 235 | 160 | 113 | 9 | 180 | 30 |
| RBEZ-80-400 | 345 | 155 | 255 | 180 | 121 | 11 | 195 | 40 |

* Distance between fixations



Fecha creación: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.