



GEDE EDC-T 4I

GEDE EDC-T 4I, Concentrador PLC PRIME

Código: Q67540.

- > Conexión 2º trafo: No
- > Homologación: Naturgy
- > Comunicaciones: PRIME
- > Entradas digitales: 4
- > Supervisor BT: 1

Descripción

El concentrador **COMPACT DC** es el equipo encargado de la gestión y lectura de contadores de energía trifásicos y monofásicos con comunicaciones PRIME conectados a la misma red de baja tensión.

Típicamente ubicado en el centro de transformación, el concentrador **COMPACT DC**, permite telegestionar los contadores, ya sea leyendo la información que estos nos proporcionan o bien ejecutando las acciones que se pueden aplicar sobre este tipo de equipos, como por ejemplo modificar las tarifas, actuar sobre el elemento de corte, etc.

COMPACT DC tiene integrado un contador trifásico indirecto, con funciones de supervisión de baja tensión según modelo.

El equipo dispone de comunicaciones PLC PRIME, puerto Ethernet y entradas digitales.



GEDE EDC-T 4I

Concentrador PLC PRIME

Código: Q67540.

Especificaciones

Alimentación en alterna	
Consumo	16.2 ... 30 VA
Frecuencia	50 / 60 Hz
Tensión nominal	110 ... 230 V~ ±20 %
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	203 x 120 x 130 (mm)
Peso Neto (kg)	1,08
Características ambientales	
Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95 %
Normas	
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000

GEDE EDC

Concentrador PLC PRIME

CÓDIGO	TIPO	Conexión 2º trafo	Homologación	Comunicaciones	Entradas digitales	Supervisor BT
Q67560.	GEDE EDC-T 4G BAT	No	-	PRIME 4G	-	1
Q67000.	GEDE EDC	No	-	PRIME	-	No
Q67550.	GEDE EDC-T 4G	No	Naturgy	PRIME 4G	-	1
Q67540.	GEDE EDC-T 4I	No	Naturgy	PRIME	4	1
Q675A0.	GEDE EDC-T 4I40	No	Naturgy	PRIME	4	1
Q67500.	GEDE EDC-T	No	Naturgy	PRIME	-	1
Q67570.	GEDE EDC-2T	Si	Naturgy	PRIME	4	2
Q67080.	GEDE EDC TGU	No	Iberdrola	PRIME	-	1
Q67580.	GEDE EDC TGUC	No	Iberdrola	PRIME	-	1