



## FB3T-5-16-21

FB3T-5-16-21, Filtro del tercer armónico para red trifásica (50 Hz)

Código: R78123. **DESCATALOGADO**


- > Sistema: Trifásico + Neutro
- > Frecuencia (Hz): 50
- > Corriente máx. neutro: 16

### Descripción

Los filtros FB3 son filtros de bloqueo del 3º armónico, diseñados para la reducción de dicho armónico en instalaciones con cargas monofásicas distorsionantes.

### Aplicación

Para cargas monofásicas tales como ordenadores personales, pantallas TFT, proyectores, etc.



# FB3T-5-16-21

Filtro del tercer armónico

Código: R78123.

## Especificaciones

| Alimentación en alterna             |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Frecuencia                          | 50 Hz                |
| Tensión nominal                     | Hasta 750 Vca        |
| Características mecánicas           |                      |
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo    | 300 x 200 x 200 (mm) |
| Peso Neto (kg)                      | 16                   |
| Características ambientales         |                      |
| Humedad relativa (sin condensación) | 95%                  |

**FB3**  
Filtro del tercer armónico para red 50 Hz

| CÓDIGO  | TIPO          | Corriente máx. neutro |
|---------|---------------|-----------------------|
| R78101. | FB3-5-06      | 6                     |
| R78131. | FB3T-5-06-00  | 6                     |
| R78132. | FB3T-5-10-00  | 10                    |
| R78133. | FB3T-5-16-00  | 16                    |
| R78134. | FB3T-5-25-00  | 25                    |
| R78135. | FB3T-5-32-00  | 32                    |
| R78136. | FB3T-5-50-00  | 50                    |
| R78137. | FB3T-5-63-00  | 63                    |
| R78138. | FB3T-5-100-00 | 100                   |
| R78121. | FB3T-5-6-21   | 6                     |
| R78123. | FB3T-5-16-21  | 16                    |
| R78124. | FB3T-5-25-21  | 25                    |
| R78125. | FB3T-5-32-21  | 32                    |
| R78127. | FB3T-5-63-21  | 63                    |
| R78128. | FB3T-5-100-21 | 100                   |



**FB3T-5-16-21**

Filtro del tercer armónico

Código: R78123.

Dimensiones



| Type     | A   | B    | C   |
|----------|-----|------|-----|
| FB3T-16  | 300 | 200  | 200 |
| FB3T-50  | 370 | 280  | 300 |
| FB3T-63  | 370 | 480  | 370 |
| FB3T-100 | 650 | 1060 | 470 |