

TB-3

TB-3

Kod: P30102. **DESCATALOGADO**

> Moc programowana w zakresie 15 ... 225 W Sterowanie obwodu oświetlenia nawigacyjnego. Poziomy jasności regulowane przy pomocy fotokomórki (w zestawie). 1 przekaźnik sygnalizujący uszkodzenie obwodu lub fotokomórki

Opis


The TB-3 type Beacon control system is in charge of the supervision, control and transmission of anomalies detected in the different Beacon components of the telephony transmission towers.

TB-3 Features:

- Start-up control and measurement of the consumption of a single Beacon circuit: group of 1, 2 or 3 75W/230V or 15W/230Vac lamps.
- Inputs for a twilight photocell. The photocell will be supplied with the unit and is connected with the corresponding terminals (+ and - inputs of the photocell).
- Adjustments of the **TB-3**
 - Power of the 15 to 225 W lamp circuit.
 - Light level between 200 and 1000 lux.
- Relay output used to signal alarms.

Aplikacja

Simple unit used to control and supervise a simple Beacon circuit, in addition to the supervision of the photocell's operation.



TB-3

Sterowniki oświetlenia nawigacyjnego

Kod: P30102.

Okular

Zasilanie prądem zmiennym

Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe	230 V~ ±20 %

Właściwości mechaniczne

Wymiary (mm) szer. x wys. x głębok.	105 x 90 x 70 (mm)
Waga (kg)	0,99

Właściwości środowiskowe

Stopień ochrony	IP 20
Temperatura pracy	-10 ... +50 °C

Normy

Normy	IEC 60255-5, UNE 20801-2, UNE 20801-3, UNE 20801-4, UNE-EN 60730-1
-------	--

Wyjścia cyfrowe przekaźników

Izolacja między gniazdem a cewką	2500 V~
----------------------------------	---------

TB

Sterowniki oświetlenia nawigacyjnego

KOD	TYP	Opis
P30102.	TB-3	Moc programowana w zakresie 15 ... 225 W Sterowanie obwodu oświetlenia nawigacyjnego. Poziomy jaskrawości regulowane przy pomocy fotokomórki (w zestawie). 1 przekaźnik sygnalizujący uszkodzenie obwodu lub fotokomórki