



RV-T

RV-T

Kod: P30702. DESCATALOGADO

> Przełączniki Napięcia ac

> Montaż Na Szynie Din

Opis

Przełącznik elektroniczny ochrony i kontroli stałych napięć w instalacjach jednofazowych i trójfazowych z przewodem neutralnym. Zabezpieczenie przeciwko przepięciom, wyzwala się przy napięciach wyższych niż 265V. Czas wyzwolenia według napięcia równy lub niższy od: 300 V wyzwala się po 3s 350 V wyzwala się po 800 ms 400 V wyzwala się po 200 ms Ochrona przeciwko podnapięciom, wyzwala się przy napięciu niższym niż 160V, stały czas wyzwolenia 300 ms. Wykrycie błędu w sekwencji fazy (porządek załączania faz RST nieprawidłowy w RV-T. Stały czas wyzwolenia 1s. Aktywacja poprzez wejście zewnętrzne (TRIGGER). Czas wyzwolenia mniejszy lub równy 10 ms. Wskaźniki LED pokazujące zasilanie i błędy napięcia.

Aplikacja

Gama przełączników RV jest zaprojektowana, aby chronić przewód neutralny w instalacjach elektrycznych przez pomiar napięcia między fazą a przewodem neutralnym. Nadają się do zastosowania w instalacjach jednofazowych (typu RVM) i trójfazowych (RV-T/RV-TS). Te przełączniki kontroli napięcia wykrywają typ sekwencji nieprawidłowej fazy, zanik fazy, przepięcia i podnapięcia na niewielkiej przestrzeni jednego modułu dopasowanego do montażu w rozdzielnicach modułowych i przemysłowych. Dokonuje pomiaru rzeczywistej wartości skutecznej.



RV-T

Przełącznik zabezpieczający kontroli napięcia

Kod: P30702.

Okular

Zasilanie prądem zmiennym

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie znamionowe	150 ... 500 V~

Właściwości mechaniczne

Wymiary (mm) szer. x wys. x głębok.	18 x 85 x 73 (mm)
Mocowanie	Szyna DIN
Waga (kg)	0,08

Właściwości środowiskowe

Stopień ochrony	IP 20
Wilgotność względna (bez kondensacji)	5 ... 95 %
Temperatura pracy	-5 ... +40 °C

Normy

Bezpieczeństwo elektryczne, Maksymalna wysokość (m)	2000
Bezpieczeństwo elektryczne, Kategoria instalacji	KAT III (IEC 61010)
Normy	IEC 61000-6-4, IEC 61000-6-2, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5

Bezpieczeństwo elektryczne

Klasa izolacji	Klasa II
----------------	----------

Wyjścia cyfrowe przełączników

Ilość	1
Typ	Styk przelazyczny NO / NC
Prąd maksymalny	5 A
Napięcie izolacji	250 V~

Wyjścia cyfrowe tranzystora

Ilość	1
Maksymalne napięcie	24 V cc

Ochrona

Rodzaj elementu odcinającego	Stycznik lub automatyczny wyłącznik z cewką wyzwalającą
------------------------------	---

RV

Przełączniki Napięcia ac, Montaż Na Szyne Din



RV-T

Przełącznik zabezpieczający kontroli napięcia

Kod: P30702.

KOD	TYP
P30701.	RV-M
P30702.	RV-T
P30704.	RV-TS