



LC L35-9A-400

LC L35-9A-400, Filtre d'harmònics per a convertidor

Code: R73105. DESCATALOGADO

- > Corrent de càrrega (A): 9
- > Freqüència (Hz): 50
- > Q (kvar): 1,76
- > Armari: LCL TH

Descripció

Els filtres LCL estan especialment dissenyats per eliminar els harmònics del corrent absorbit per convertidors de potència de 6 polsos, com ara variadors de freqüència per a motors, SAI, etc. Es tracta essencialment de filtres passius amb una combinació sèrie-paral·lel d'inductàncies i condensadors, adaptats a filtrar l'entrada dels convertidors de potència.

Aplicació

- Reducció de la distorsió de l'ona de corrent cap a la xarxa i la resta de la instal·lació.
- Complir les normes **IEC 61000-3-4, IEC 61000-3-12, IEC 61800-3 i IEEE-519**.
- Estalvi d'energia per la reducció del corrent eficaç (RMS), per tant reduïm els kV·A demandats.
- Increment de la vida útil d'equips aigües a dalt en reduir les pèrdues tèrmiques que es generen.
- Limita transitoris de corrent, evitant danys al convertidor i trets per sobretensió que afecten processos de producció.



LC L35-9A-400

Filtre d'harmònics per a convertidors

Code: R73105.

Especificacions

AC power supply

Frequency	50 Hz
Nominal voltage	400 Vca / 480 Vca F-F (otras tensiones, bajo demanda)

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	365 x 570 x 217 (mm)
Envelope	Treated and painted steel. Frame RAL 1013 / Doors RAL 3005
Fastening	On the ground

Environmental characteristics

Protection class	IP 20
Relative humidity (without condensation)	80%
Installation, location, position.	Inside
Operating temperature	+ 35 °C

Electrical characteristics

Nominal current voltage drop	< 2 %
LC load current (RMS)	9 A
Filtered current If (RMS)	3,6 A
Residual current THD	Aprox. 8 %

Current measurement circuit

Allowable overload	1,5 Ic durant 1 min seguit de 5 min a Ic (a temp. Màx. d'ús)
--------------------	--

Standards

Standards	UNE-EN 60439 , UNE-EN60831 , IEC 61000-6-3 , IEC 61000-6-4, Clase A
-----------	---

LCL
Filtre d'harmònics per a convertidors de potència

CODI	TIPUS	Corrent de càrrega (A)	Q (kvar)
400 V			
R73105.	LC L35-9A-400	9	1,76
R73106.	LC L35-12A-400	12	2,51
R73107.	LC L35-16A-400	16	3,27
R73108.	LC L35-22A-400	22	4,42
R73109.	LC L35-32A-400	32	6,63
R73110.	LC L35-40A400	40	8,29



LC L35-9A-400

Filtre d'harmònics per a convertidors

Code: R73105.

CODI	TIPUS	Corrent de càrrega (A)	Q (kvar)
R73111.	LC L35-47A-400	47	9,14
R73112.	LC L35-54A-400	54	10,8
R73113.	LC L35-64A-400	64	13,26
R73114.	LC L35-76A-400	76	14,92
R73115.	LC L35-90A-400	90	18,24
R73116.	LC L35-110A-400	110	23,21
R73117.	LC L35-150A-400	150	29,84
R73118.	LC L35-180A-400	180	36,48
R73119.	LC L35-220A-400	220	46,42
R73120.	LC L35-260A-400	260	53,06
R73121.	LC L35-320A-400	320	66,32
R73122.	LC L35-400A-400	400	79,58
460 - 480 V			
R732050070000	LC L36-9A-480	9	2,73
R732070070000	LC L36-16A-480	16	4,55
R732080070000	LC L36-22A-480	22	6,21
R732090070000	LC L36-32A-480	32	7,59
R732100070000	LC L36-40A-480	40	11,38
R732110070000	LC L36-47A-480	47	15,18
R732120070000	LC L36-54A-480	54	15,18
R732130070000	LC L36-64A-480	64	18,97
R732140070000	LC L36-76A-480	76	22,77
R732150070000	LC L36-90A-480	90	26,56
R732160070000	LC L36-110A-480	110	30,36
R732170070000	LC L36-150A-480	150	45,53
R732180070000	LC L36-180A-480	180	53,12
R732190070000	LC L36-220A-480	220	60,71
R732200070000	LC L36-260A-480	260	68,3
R732210070000	LC L36-320A-480	320	91,07
R732220070000	LC L36-400A-480	400	121,42

Please contact us for other current, frequency and /or voltage values Optional: Overcompensation kit



LC L35-9A-400

Filtre d'harmònics per a convertidors

Code: R73105.

Conexions

