



GEDE EDC

GEDE EDC, concentrador PRIME

Code: Q67000.

- > Connexió 2n traf: No
- > Homologació: -
- > Comunicacions: PRIME
- > Entrades digitals: -
- > Supervisor BT: No

Descripció

El concentrador **COMPACT DC** és l'equip encarregat de la gestió i lectura de comptadors d'energia trifàsics i monofàsics amb comunicacions PRIME connectats a la mateixa xarxa de baixa tensió.

Típicament ubicat al centre de transformació, el concentrador **COMPACT DC**, permet telegestionar els comptadors, ja sigui llegint la informació que aquests ens proporcionen o bé executant les accions que es poden aplicar sobre aquest tipus d'equips, com ara modificar les tarifes, actuar sobre l'element de tall, etc.

COMPACT DC té integrat un comptador trifàsic indirecte, amb funcions de supervisió de baixa tensió segons model.

L'equip disposa de comunicacions PLC PRIME, port Ethernet i entrades digitals.



GEDE EDC

Concentrador PLC PRIME

Code: Q67000.

Especificacions

AC power supply

Consumption	7 ... 20 VA
Frequency	50 / 60 Hz
Nominal voltage	110 ... 230 V~ ±20 %

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	127 x 120 x 130 (mm)
Envelope	Plàstic V0 autoextinguible
Fastening	Carril DIN
Weight (kg)	1,25

Environmental characteristics

Protection class	IP40
Relative humidity (without condensation)	5 ... 95 %
Storage temperature	-30 ... + 80 °C
Operating temperature	-25 ... +70 °C

Comunicacions xarxa

Tecnologia / Interfície	PRIME
-------------------------	-------

User interface

LED	8 LED de indicació
-----	--------------------

Standards

Standards	UNE-EN 61000-4-2, UNE-EN 61000-4-3, UNE-EN 61000-4-4, UNE-EN 61000-4-5, UNE-EN 62052-11, IEC 61010
-----------	--

GEDE EDC Concentrador PLC PRIME

CODI	TIPUS	Connexió 2n trafo	Homologació	Comunicacions	Entrades digitals	Supervisor BT	Connexió 2n traf
Q67560.	GEDE EDC-T 4G BAT	No	-	PRIME 4G	-	1	
Q67000.	GEDE EDC		-	PRIME	-	No	No
Q67550.	GEDE EDC-T 4G		Naturgy	PRIME 4G	-	1	No
Q67540.	GEDE EDC-T 4I		Naturgy	PRIME	4	1	No
Q675A0.	GEDE EDC-T 4I40		Naturgy	PRIME	4	1	No
Q67500.	GEDE EDC-T		Naturgy	PRIME	-	1	No
Q67570.	GEDE EDC-2T		Naturgy	PRIME	4	2	Si



GEDE EDC

Concentrador PLC PRIME

Code: Q67000.

CODI	TIPUS	Connexió 2n trafo	Homologació	Comunicacions	Entrades digitals	Supervisor BT	Connexió 2n traf
Q67080.	GEDE EDC TGU		Iberdrola	PRIME	-	1	No