



## FB3T-5-16-00

FB3T-5-16-00, Filtre del tercer harmònic per a xarxa trifàsica (50 Hz)

Code: R78133. DESCATALOGADO

- > Sistema: Trifàsic + Neutre
- > Freqüència (Hz): 50
- > Corrent màx. neutre: 16

### Descripció

Els filtres FB3 són filtres de bloqueig del 3r harmònic, dissenyats per a la reducció del dit harmònic en instal·lacions amb càrregues monofàsiques distorsionants.

### Aplicació

Per a càrregues monofàsiques com ara ordinadors personals, pantalles TFT, projectors, etc.



FB3T-5-16-00

Filtre del tercer harmònic

Code: R78133.

Especificacions

AC power supply

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Frequency       | 50 Hz         |
| Nominal voltage | Hasta 750 Vca |

Mechanical characteristics

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Size (mm) width x height x depth | 300 x 200 x 200 (mm) |
|----------------------------------|----------------------|

Environmental characteristics

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Protection class                         | IP 00          |
| Relative humidity (without condensation) | 95%            |
| Operating temperature                    | -10 ... +50 °C |

Electrical characteristics

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Maximum transient current | 1,5 (1 min every 10 min) |
|---------------------------|--------------------------|

FB3  
Filtre del tercer harmònic per a xarxa 50 Hz

| CODI                | TIPUS         | Corrent màx. neutre |
|---------------------|---------------|---------------------|
| R78101.             | FB3-5-06      | 6                   |
| Without box (IP 00) |               |                     |
| R78131.             | FB3T-5-06-00  | 6                   |
| R78132.             | FB3T-5-10-00  | 10                  |
| R78133.             | FB3T-5-16-00  | 16                  |
| R78134.             | FB3T-5-25-00  | 25                  |
| R78135.             | FB3T-5-32-00  | 32                  |
| R78136.             | FB3T-5-50-00  | 50                  |
| R78137.             | FB3T-5-63-00  | 63                  |
| R78138.             | FB3T-5-100-00 | 100                 |
| With box (IP 21)    |               |                     |
| R78121.             | FB3T-5-6-21   | 6                   |
| R78123.             | FB3T-5-16-21  | 16                  |
| R78124.             | FB3T-5-25-21  | 25                  |
| R78125.             | FB3T-5-32-21  | 32                  |
| R78127.             | FB3T-5-63-21  | 63                  |
| R78128.             | FB3T-5-100-21 | 100                 |



FB3T-5-16-00

Filtre del tercer harmònic

Code: R78133.

Dimensions



| Type     | A   | B    | C   |
|----------|-----|------|-----|
| FB3T-16  | 300 | 200  | 200 |
| FB3T-50  | 370 | 280  | 300 |
| FB3T-63  | 370 | 480  | 370 |
| FB3T-100 | 650 | 1060 | 470 |