



WB-eBasic T2S32 A

WB-eBasic T2S32-A, Caja doméstica de recarga

Código: V26041. **DESCATALOGADO**

- > Tipo Salida: 230 V - 32 A - 7,4 kW
- > Corriente de entrada: 32 A
- > Tipo conector: Base Tipo 2
- > Modo recarga: 3
- > N° Tomas: 1
- > Llave: 1
- > Protección diferencial: Tipo A

Especificaciones

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	225 x 320 x 124 (mm)
Peso Neto (kg)	3

WB-eBasic

Cajas básicas de recarga

CÓDIGO	TIPO	Tipo Salida	Tipo conector
V26030.	WB-eBasic T2C32		
V26040.	WB-eBasic T2S32	400 V - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2
V26041.	WB-eBasic T2S32 A		
V26050.	WB-eBasic MIX		

Caja plástico ABS auto extinguido, IP54-1K10. Dimensiones 320x225x130 mm. Compatible con gestor de potencia CirBEON. Soporte para cable incluido en el modelo con cable. Las cajas tipo 2 pueden alimentarse y dar salida en monofásico o trifásico. Si se alimentan en monofásico darán salida monofásica y si se alimentan en sistema trifásico darán salida en trifásico