



GEDE EDC

GEDE EDC, Koncentrator PLC PRIME

Kod: Q67000.

- > Podłączenie drugiego przekładnika: Nie
- > Zatwierdzenie: -
- > Komunikacja: PRIME
- > Wejścia cyfrowe: -
- > Urządzenie nadzorujące NN: No

Opis

Koncentrator **COMPACT DC** jest urządzeniem służącym do obsługi i odczytu liczników energii trójfazowych i jednofazowych, z komunikacją PRIME, podłączonych do tej samej sieci niskiego napięcia.

Przeważnie umieszczany w stacji transformatorowej koncentrator **COMPACT DC** umożliwia zdalną obsługę liczników w tym odczyt zebranych informacji lub wykonywanie działań na tych urządzeniach, czyli na przykład zmianę taryfy lub oddziaływanie na element odcinający, itd.

COMPACT DC ma wbudowany licznik trójfazowy pośredni, z funkcją nadzoru niskiego napięcia w zależności od modelu.

Urządzenie wyposażone jest również w komunikację PLC PRIME, port Ethernet i wejścia cyfrowe.



GEDE EDC

PLC PRIME Concentrator

Kod: Q67000.

Okular

Zasilanie prądem zmiennym

Zużycie	7 ... 20 VA
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe	110 ... 230 V~ ±20 %

Właściwości mechaniczne

Wymiary (mm) szer. x wys. x głębok.	127 x 120 x 130 (mm)
Obudowa	Tworzywo samogasnące V0
Mocowanie	Szyna DIN
Waga (kg)	1,25

Właściwości środowiskowe

Stopień ochrony	IP40
Wilgotność względna (bez kondensacji)	5 ... 95 %
Temperatura przechowywania	-30 ... + 80 °C
Temperatura pracy	-25 ... +70 °C

Sieć komunikacyjna

Technologia / Interfejs	PRIME
-------------------------	-------

Interfejs użytkownika

LED	8 diody LED sygnalizacyjnych
-----	------------------------------

Normy

Normy	UNE-EN 61000-4-2, UNE-EN 61000-4-3, UNE-EN 61000-4-4, UNE-EN 61000-4-5, UNE-EN 62052-11, IEC 61010
-------	--

GEDE EDC Koncentrator PLC PRIME

KOD	TYP	Podłączenie drugiego przekładnika	Zatwierdzenie	Komunikacja	Wejścia cyfrowe	Urządzenie nadzorujące NN
Q67560.	GEDE EDC-T 4G BAT	Nie	-	PRIME 4G	-	1
Q67000.	GEDE EDC	Nie	-	PRIME	-	No
Q67550.	GEDE EDC-T 4G	Nie	Naturgy	PRIME 4G	-	1
Q67540.	GEDE EDC-T 4I	Nie	Naturgy	PRIME	4	1
Q675A0.	GEDE EDC-T 4I4O	Nie	Naturgy	PRIME	4	1
Q67500.	GEDE EDC-T	Nie	Naturgy	PRIME	-	1



GEDE EDC

PLC PRIME Concentrator

Kod: Q67000.

KOD	TYP	Podłączenie drugiego przekładnika	Zatwierdzenie	Komunikacja	Wejścia cyfrowe	Urządzenie nadzorujące NN
Q67570.	GEDE EDC-2T	Tak	Naturgy	PRIME	4	2
Q67080.	GEDE EDC TGU	Nie	Iberdrola	PRIME	-	1