



GEDE EDC-T 4G BAT

GEDE EDC-T 4G BAT, Concentrador PRIME

Código: Q67560.

- > Conexão 2º trafo: Não
- > Homologação: -
- > Comunicações: PRIME | 4G
- > Entradas digitais: -
- > Supervisor BT: 1

Descrição

O concentrador **COMPACT DC** é o equipamento encarregue da gestão e da leitura de contadores de energia trifásicos e monofásicos com comunicações PRIME ligados à mesma rede de baixa tensão.

Normalmente localizado no centro de transformação, o concentrador **COMPACT DC** permite telegerir os contadores, quer seja lendo as informações que estes nos fornecem, ou executando as ações que se podem aplicar sobre este tipo de equipamentos como, por exemplo, modificar as tarifas, agir sobre o elemento de corte, etc.

O **COMPACT DC** tem integrado um contador trifásico indireto, com funções de supervisão de baixa tensão de acordo com o modelo.

O equipamento dispõe de comunicações PLC PRIME, porta Ethernet e entradas digitais.



GEDE EDC-T 4G BAT

Concentrador PLC PRIME

Código: Q67560.

Especificações

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	241 x 120 x 130 (mm)
Fixação	Trilho DIN
Peso (kg)	1,68

Circuito de medição de tensão

Consumo máximo em entrada de tensão	0.07 VA
-------------------------------------	---------

Rede de comunicação

Tecnologia / Interface	PRIME
------------------------	-------

Radiocomunicação

Banda	Cuatribanda/HSPA+HSPA/UMTS 850/900/1900/2100 MHz
Tecnologia / Tipo	4G (Huawei MU609)

GEDE EDC

Concentrador PLC PRIME

CÓDIGO	MODELO	Conexão 2º trafo	Homologação	Comunicações	Entradas digitais	Supervisor BT
Q67560.	GEDE EDC-T 4G BAT	Não	-	PRIME 4G	-	1
Q67000.	GEDE EDC	Não	-	PRIME	-	No
Q67550.	GEDE EDC-T 4G	Não	Naturgy	PRIME 4G	-	1
Q67540.	GEDE EDC-T 4I	Não	Naturgy	PRIME	4	1
Q675A0.	GEDE EDC-T 4I40	Não	Naturgy	PRIME	4	1
Q67500.	GEDE EDC-T	Não	Naturgy	PRIME	-	1
Q67570.	GEDE EDC-2T	Sim	Naturgy	PRIME	4	2
Q67080.	GEDE EDC TGU	Não	Iberdrola	PRIME	-	1